neuesten Technologien so entworfen und

hergestellt, dass es bis zu einem Druck von 3 bar wasserdicht ist (dies entspricht einer Tiete von 30 Metern). Als Taucheruhr ist das dukt jedoch nicht geeignet. Unter hohem sserdruck ist eine normale Funktion nicht | beliebig austauschbar. Eine beliebige nehr gewährleistet. In tiefem Wasser wird die | Verwendung der Knöpfe würde sich | Ihr undicht. Die Wasserdichtigkeit des einschränkend auf die Wasser- und odukts erstreckt sich so weit, dass es Staubdichtigkeit des Produkts auswirken, was verbindern eine Beschädigung zur Folge hätte. : <u>(i) Ssigkeit und/oder Schmutz, wie sie im</u> A (MIC1) und B (MIC2) sind zwei gleich große udukt nicht unter Wasser zu verwenden. | qrößer als die beiden Mikrofonknöpfe (s. Abb. | USB-Knopf und MIC2-Knopf sorgfältig. Sollte eine alten Sie sich beim Gebrauch des | oben). diesem Handbuch. Bei Nichteinhaltung der Metallknopf mit einer kleinen Öffnung in der diesem Fall ist zum anderen wasserdichten Knopf Anweisungen wird für Schäden nicht gehaftet. | Mitte (s. Abb. unten). Diese Öffnung dient der zu wechseln. und der Anspruch auf Service erlischt.

Wasserdicht ist die Uhr nur, wenn die

folgenden Anweisungen strikt befolgt werden:

is product can proof a little water and dust to the inside of it, When it be designed and

USB-Kopf (C). <u>Dieses Produkt ist gegen das Eindringen</u> beständig. Es wurde unter Anwendung der

Die Knöpfe sind in ihrer Verwendung nicht

- Stimmaufzeichnung per Mikrofon in geeigneter Umgebung. Das Gerät eignet sich daher für die gleichzeitige Video- und Audio-Aufnahme. Bei B (MIC2) handelt es sich um einen Strikte Unterscheidung zwischen Mikrofonknopf | abgedichteten Metallknopf ohne Öffnung. In der mit Audioöffnung (A), abgedichtetem Mitte des Knopfes befindet sich ein

- Mikrofonknopf (B) und abgedichtetem Verwendung dieses Streifens wird für raue Umgebungen und Bedingungen empfohlen. um ein Eindringen von Flüssigkeit oder Staub durch die Mikrofonöffnungen zu verhindern. Bei A: MIC1 B: MIC2 C: USB Geräusch von außen zum Mikrofon durch, Bitte beachten Sie bei den Anweisungen für die
- Öffnung. In seinem Inneren befindet sich ein wasserdichter Dichtungsstreifen Der Knonf dient dazu, in allen Arten von Umgebungen das Die Verwendung der Knöpfe erfolgt durch

wasserdichter Dichtungsstreifen. Die

- 4. Wasserdichter Dichtstreifen Dichtung fehlen, ist dieser Knopf nicht mehr zu Wasserdichtungszwecken zu verwenden. In
 - Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Es ist mit einer Vielzahl an praktischen Funktionen ausgestattet, wie z. B. Digitalfotografie, Videoaufzeichnung und B. Produktprofil Audioaufnahme. Des Weiteren zeichnet sich das Produkt durch eine modische und elegante Optik sowie Stabilität und Qualität aus. Sie werden von der Verwendung des Gerätes und seiner

- Ihrem Alltag wird. Die Funktionen des Gerätes sind wie folgt:
 - Hochauflösende Videoaufzeichnung. Hochauflösende Fotografie. Hochwertige Audioaufzeichnung. Webcam. 5 Wechseldatenträger

es bald zu einem unverzichtbaren Gegenstand in

- Dieses Gerät ist nicht nur tragbar und praktisch. sondern auch einfach in der Verwendung, stabil, zuverlässig und schnell ansprechend Es eignet sich für Interviews, wunderbare Schnappschüsse, Aufzeichnungen in Notfällen,
- Live-Aufnahmen. Freizeitaufnahmen. Sportaufzeichnungen, Aufzeichnungen zu Unterrichtszwecken, Sicherheitsüberwachungen im privaten Bereich, polizeiliche Ermittlungen und Beweisbeschaffung für juristische Zwecke, Landschaftsaufnahmen auf Reisen. Außenaufnahmen, als Medium

Kamera Dient der Aufzeichnung von Bildsigna Diese multifunktionale Taste dient in verschiedenen Modi unterschiedlichen Funktionen, z. B. Strom ein/aus, Bedienungstaste Start/Stopp Videoaufzeichnung, Fotoaufnahme sowie Start/Stopp

1. Ein- und Ausschalten: 1 Inbetriebnahme Halten Sie die BF (Komponente 4) 2 Sekunde und lassen Sie sie anschlie b. Das Gerät schaltet si GRÜNE Leuchte beginnt zu Produkt durchläuft den Startvorga c. Die GRÜNE Leuchte erlisch

Eine rote und eine blaue Leuchte geben

Die Schnittstelle für den Anschlu Daten- und Netzkabel. Abschluss des Startvorgangs. Audiosignalen. d. Nach dem Start geht das Gerät in den standardmäßigen Aufzeichnungs-Standby-Modus über, und die ROTE Leuchte leuchtet auf. e. Der Startvorgang ist abgeschlossen Hinweis: Diese Abbildung dient nur zu Referenzzwecken. Audioaufzeichnung. Wichtig: Der Startvorgang dieses Gerätes 5 Zeiteinstellung Zum Einstellen der Uhrzeit. 6 Modustaste Zum Wechseln zwischen einzelnen ähnelt dem Hochfahren eines Computers. Betätigen Sie daher während des i

chen Betriebsmodi des	abhängig.
rodukts an.	
hließlich dekorativen	1.2 Ausschalten a. Halten Sie die E (Komponente 4) 2 Seku und lassen Sie sie ansch b. Die Statusanzeige daraufhin, und das Gerät
n, keine Funktion.	
DIENUNGSTASTE iden lang gedrückt eßend los. sich dann ein, die zu leuchten und das	Wichtig: Wenn Sie das F Funktion ausschalten, sj vorm Herunterfahren auf verwendeten Dateien ab.
rtvorgang	l

DV-Anzeigeleuch durch verschiedene Kombinationen die Startvorgangs ist von der Speicherkapazität

2. Wechseln zwischen den Betriebsmodi . Sie wechseln zwischen den einzelnen etriebsmodi, indem Sie während des

Startvorgangs kurz die MODUSTASTE Betriebsmodi Videoaufzeichnung. udioaufzeichnung und Fotografie.

c. Wenn Sie bei laufender Video-, Audio- oder aktuellen Dateien ab und geht zum nächsten 30 Minuten ab, auch bei laufender Videoaufzeichnung. Bitte stellen Sie sicher,

Startvorgangs keine Funktion. Die Dauer des

können auch zu diesem Modus wechseln. indem Sie die MODUSTASTE betätigen. b. Im Standby-Modus der Videofunktion leuchtet die ROTE Leuchte c. Sie starten die Videoaufzeichnung d

kurzes Betätigen der BEDIENUNGSTASTE Die ROTE Leuchte beginnt dann zu blinken. Produkt bei laufender d. Zum Anhalten der Videoaufzeichnung speichert das System betätigen Sie die BEDIENUNGSTASTE tomatisch die aktuell erneut kurz. Die Videosequenz wird dann abgespeichert, und die ROTE Leuchte leuchtet wieder durchgängig.

 e. Um Strom zu sparen, schaltet sich die Anzeigeleuchte im Videomodus nach 2 Sekunden Aufnahme ab. Die Aufzeichnung wird iedoch fortgesetzt. Zur Prüfung des Systemstatus können Sie dann jede beliebige b. Sie haben die Wahl zwischen den drei Taste des Gerätes betätigen, und die Anzeige

3. Videoaufzeichnung

Starten in den Standard-Videomodus, Sie

Wichtig: Zur Gewährleistung von Größe und Fotoaufnahme den Betriebsmodus wechseln, Sicherheit bei Fotodateien speichert da speichert das System automatisch die | System die jeweilige Datei automatisch alle besteht. Nur so erhalten Sie Aufnahmen mit Wichtig: Zur Gewährleistung von Größe und Aufzeichnung. Sicherheit hei Fotodateien speichert das System die jeweilige Datei automatisch alle 6.Webcam 30 Minuten ab, auch bei laufender Wenn sich das Gerät im Webcam-Modus Audioaufzeichnung. Zur Sicherstellung einer befindet, können Sie mit Ihren Freunden

Kamera aufrecht und stabil gehalten wird und Leuchte.

korrekter Ausrichtung, natürlichen Farben, klaren Bildern und unverwackelter Aufzeichnung. Zur Sicherstellung einer guten Klanggualität ist darauf zu achten, dass die Audioöffnung am Mikrofon niemals blockiert

fotografierendem/aufzunehmendem Obiekt leuchtet wieder auf.

a. Das Gerät wechselt von selbst nach dem dass die Kamera aufrecht und stabil gehalten Systemstatus können Sie dann jede beliebige

eine Entfernung von mindestens 50 cm

c. Sie starten die Audioaufzeichnung durch

betätigen Sie die BEDIENUNGSTASTE

erneut kurz. Die Audiosequenz wird dann

leuchtet wieder durchgängig.

Die BLAUE Leuchte beginnt dann zu blinken.

d. Zum Anhalten der Videoaufzeichnung

abgespeichert, und die BLAUE Leuchte

e. Um Strom zu sparen, schaltet sich die

Anzeigeleuchte im Audiomodus nach 20

kurzes Betätigen der BEDIENUNGSTASTE

a. Wechseln Sie mithilfe der MODUSTASTE a. Wechseln Sie mithilfe der MODUSTASTE wechseln Sie zum Webcam-Modus: zur Audiofunktion b. Im Standby-Modus der Audiofunktion zur Fotofunktion. leuchtet die BLAUE Leuchte. b. Im Standby-Modus der Audiofunktion

dass das Objektiv der Kamera nicht blockiert Sekunden Aufnahme ab. Die Aufzeichnung

wird, dass genügend Licht vorhanden ist, wird jedoch fortgesetzt. Zur Prüfung des

leuchtet die GRÜNE Leuchte. und schließen Sie Ihr Gerät über das c. Sie machen ein Foto, indem Sie die USB-Kabel an den USB-Port Ihres BEDIENUNGSTASTE kurz betätigen. Bei Computers an jedem Betätigen blinkt die GRÜNE Leuchte b. Wenn die GRÜNE Leuchte erloschen ist und die ROTE Leuchte zu leuchten begonnen

hat, geht das Gerät zum Webcam-Modus Wichtig: Bitte stellen Sie sicher, dass das über. Lassen Sie dann die Obiektiv der Kamera nicht blockiert wird, dass BEDIENUNGSTASTE los. Siehe Abschnitt 9 genügend Licht vorhanden ist, dass die 📗 für Hinweise zur Funktion der ROTEN

computer USB port

bedeutet dies, dass die Webcam-Funktion Computer an. Auf dem Bildschirm erscheint wird und dass zwischen Kamera und zu 📗 Taste des Gerätes betätigen, und die Anzeige 🌓 besteht. Nur so erhalten Sie Aufnahmen mit 📗 korrekter Ausrichtung, natürlichen Farben, des Gerätes normal gestartet wurde. klaren Bildern und unverwackelter Wichtig: Je nach Computerkonfiguration und System kann es sein dass der Computer die von Videodateien ist *Disk\ REC\100MEDIA

dass zwischen Kamera und zu

fotografierendem/aufzunehmendem Objekt

eine Entfernung von mindestens 50 cm

Webcam nicht immer sofort erkennt. In einigen Fällen geht das Gerät nicht in den das Symbol für den Wechseldatenträger Webcam-Modus, sondern in den rechts unten, Sobald auf dem Computer die guten Klanggualität ist darauf zu achten, dass online chatten, mit Mitarbeitern Ihres Wechseldatenträger-Modus über, Entfernen Meldung "Hardware sicher die Audioöffnung am Mikrofon niemals Unternehmens eine Internetkonferenz Sie das Gerät dann, starten Sie es neu und entfernen" bestätigt wird, können Sie das abhalten oder Bilddienstleistungen (wie schließen Sie es erneut an den Computer an. Gerät vom Computer trennen. Postererstellung) über Windows-Programme Wenn Sie die Webcam-Funktion das erste und Drittanbieter nutzen. Folgendermaßen Mal auf Ihrem Computer nutzen, muss

zunächst der auf Diskette oder anderweitig Betriebssystem und Speicherkapazität kann a. Schalten Sie das Gerät zunächst aus zur Verfügung gestellte Webcam-Treiber es unterschiedlich lang dauern, bis d installiert werden. Achten Sie beim Halten Sie die BEDIENUNGSTASTE gedrückt

c. Öffnen Sie im Webcam-Modus den Ordner

Anschließen des Gerätes darauf, dass Sie Bitte warten Sie, bis das Gerät erkannt wird. das USB-Kabel zunächst mit dem Gerät und ohne dieses zu betätigen. Ein Betätigen kann anschließend mit dem Computer verbinden, sich verzögernd auf die Geräteerkennung aktuellen Zeitpunkt unterstützt die längerem Zeitraum nicht erkannt, schließen Webcam-Funktion des Gerätes ausschließlich Sie es bitte erneut an. Sollte auch dies nicht das Betriebssystem WINDOWS. helfen, überprüfen Sie bitte Betriebssystem, den Motherboard-Treiber, den USB-Anschluss und das

Wechseldatenträger verwenden:

Wechseldatenträger.

dann das Symbol für einen

b. Das korrekte Verzeichnis zum Abspeicher

c. Zum Entfernen des Gerätes klicken Sie au

Computer den Wechseldatenträger erkennt.

COMPUTER. Wenn nun das Symbol der **a.** Schalten Sie das Gerät zunächst aus und

Webcam auf dem Bildschirm erscheint, schließen Sie es mit dem USB-Kabel an Ihren

a Schalten Sie die Stromquelle des Gerätes aus > Schließen Sie das Gerät an den Wechseldatenträger → Klicken Sie mit Rechts

auf eine leere Stelle im Hauptverzeichnis →

filename extension of .txt→ create the tin

setup file; you can also create the folder on

and in other folders and then copy it to the

b. Open time text document and input the

character strings are composed of year,

time setup character strings in it, the

the computer desktop, other disk partitions

Sie können die Uhrzeit und das Datum für

Book - 🏂 - 👸 🔎 Sowish 🎥 Foolers 🛗 r

8. Uhrzeit und Datum einstellen

starten Sie das Gerät und stellen Sie die integrierten hochwertigen entspricht. Ansonsten kann das Gerät Ihres Computers, auf anderen Abschnitten der Festplatte oder in anderen Ordnern erstellen und anschließend in das Hauptverzeichnis auf dem Gerätespeicher b. Öffnen Sie das Textdokument für die Uhrzeit und geben Sie die Uhrzeit als String (bestehend aus Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde und Datum-Einblendebefehl) ein. Das Format muss folgendermaßen

Ihre Aufnahmedateien einstellen. Uhrzeit und Datum lassen sich außerdem bei Video mit Einblendung von Datum und Videodateien rechts unten im Format Uhrzeit: 2010.01.01 12.01.01 Y .lahr/Monat/Tag Stunde:Minute:Sekunde Video ohne Einblendung von Datum und einblenden. Zum Einstellen von Uhrzeit und Uhrzeit: 2010 01 01 12 01 01 N Datum sowie zum Einblenden dieser Achten Sie bei Eingabe des Strings im obigen Format darauf, dass zwischen

Jahr Monat, Tag und Stunde, Minute, Sekunde ein Leerzeichen steht. Y und N am Ende des Strings dienen der Festlegung, ob das Datum in der Videodatei eingeblendet werden soll oder nicht (Y für YES = JA, also

Bewegen Sie die Maus über die Option NEU

Popup-Menü → Wählen Sie

TEXTDOKUMENT → Benennen Sie dieses

Textdokument als "time" (Uhrzeit) und achten

Sie auf die Dateinamenerweiterung ...txt" →

Erzeugen Sie die Zeiteinstellungsdatei. Sie

können den Ordner auch auf dem Desktop

Lithium-Polymer-Akku, der auch im Betrieb beschädigt werden. Zeiteinstellung fertig. aufgeladen werden kann. Vor der ersten Verwendung muss der Akku voll geladen 11. FAQs (häufig gestellte Fragen) werden, damit in Zukunft die volle a. Frage: Ich betätige die Starttaste an die Anzeigeleuchte den vollen Ladezustand kann ich diesen Fehler beheben? angibt, laden Sie das Gerät bitte weiter 30 bis 60 Minuten auf. Achten Sie darauf, dass die

. Bestätigen Sie die Eingabe der konstant.

werden durch diese Eingabe nicht beeinflusst. Ladevorgangs leuchtet die ROTE Leuchte

EINBLENDEN und N für NO = NEIN, also

Eigenschaften der aufgenommenen Dateien

Zeiteinstellungsdatei im Hauptverzeichnis,

Sie laden das Gerät auf, indem Sie es an das

battery power and then charge to the full to

activate the highest capacity of battery and

maximize the battery power storage capacity,

please continue to charge for 30 minutes to 1

complies with the standard USB power supply

hour when the indicator lamp indicates the full

trennen Sie die Hardware vom Computer.

AUSBLENDEN). Die relevanten

 Ununterbrochene Stromversorgung einschalten lässt Über das USB-Kabel können Sie auf folgende Stromversorgung herstellen:

darauf, dass Sie das USB-Kabel zunächst mit

respond after I have pressed the startup key

power adaptor, computer or standby power

automatically power off 10 seconds later?

A: When it happens during operation, i

indicates that the memory space runs out, the

device will automatically save the file being

recorded at present and it indicates the auto

device will automatically save the file being

recorded at present and it indicates the auto

power-off around 10 seconds. If you shall

source to charge the product, then try if it may

b. Q: Why the RED, BLUE and GREEN lights

out and it's recommended to connect the computer.

simultaneously and then the product will same time.

on my device for a long time?

Standardspezifikationen für USB-Anschlüsse

Ladegerät oder den Computer anschließen.

Leuchte langsam. Nach Abschluss des vermeiden.

blinken, woraufhin sich das Gerät 10 a. Schalten Sie zunächst das Gerät aus. Sekunden später von selbst ausschaltet. Antwort: Sie müssen das Gerät zurücksetzen. b. Schließen Sie das USB-Kabel an das Gerät Woran liegt das? und an das Ladegerät bzw. den Computer an. Antwort: Wenn dies bei laufendem Betrieb BEDIENUNGSTASTE und die Achten Sie beim Anschließen des Gerätes passiert, bedeutet dies, dass kein MODUSTASTE.

dem Gerät und anschließend mit dem

Wichtig: Dieses Gerät besitzt einen | Standardspezifikationen für USB-Anschlüsse | löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Sie anschließend, ob sich das Gerät

continue to record video files, please delete

respond for more than 1 minutes and no

A: You need reset the device. Press

power-off around a few seconds. If you shall D. Parameters

d. Q: What shall I do if my product cannot | | Video | M-JPEG

Während des Ladevorgangs blinkt die ROTE Computer verbinden, um Beschädigungen zu speichert dann die aktuelle Aufnahmedatei D. Technische Daten

Wichtig: Schließen Sie niemals eine Videodateien aufnehmen möchten müssen

Stromquelle an das Gerät an, dass nicht den Sie zunächst über den Computer alte Dateien

: Frage: Die ROTE BLAUF und GRÜNE Leuchte beginnen abwechseln zu blinken, woraufhin sich das Gerät ein paar Sekunden später von selbst ausschaltet. Was bedeutet

Ladekapazität und die maximale meinem Gerät aber die Anzeigeleuchte Antwort: Wenn dies bei laufendem Betrieb

Betriebsdauer erzielt werden können. Wenn 📗 reagiert auch nach längerer Zeit nicht. Wie 📗 passiert, bedeutet dies, dass kei Speicherplatz mehr vorhanden ist. Das Gerät Antwort: Bitte überprüfen Sie. ob der speichert dann die aktuelle Aufnahmedatei Geräteakku eventuell leer ist. Zum Laden des automatisch ab und schaltet sich von selbst nach ein paar Sekunden aus. Wenn Sie Ersatzstromquelle anzuschließen. Überprüfen müssen Sie zunächst über den Computer alte Dateien löschen, die Sie nicht mehr benötigen

Speicherplatz mehr vorhanden ist. Das Gerät

automatisch ab und schaltet sich von selbst

nach 10 Sekunden aus. Wenn Sie weiterhin

d. Frage: Mein Gerät reagiert nicht länger als b. Frage: Die ROTE, BLAUE und GRÜNE 1 Minute und reagiert auch nicht a Leuchte beginnen gleichzeitig schnell zu Tastendruck. Wie kann ich diesen Fehler

Betätigen Sie dafür gleichzeitig die

sich nicht um eine Videokamera für professionelle Zwecke. Es kann keine professionelle Qualität der Videodateien gewährleistet werden. Betriebstemperatur: 0-40 °C. Eine längere roduktlebensdauer erzielen Sie durch Betrieb bei Zimmertemperatui Aufnahmehelligkeit: Setzen Sie die Kamera

r-Software Betriebssystems oder gängige

Mediaplayer-Software für Au

Anwendung: Halten Sie sich bei der Nutzung

Komponenten verschmutzt werden können.

des Gerätes an die vor Ort geltenden Vorschrifte

nd Gesetze. Dieses Gerät darf nicht für illegal

Zwecke verwendet werden. Der Anwender hafte

Akku: Sollten Sie das Gerät über ein

längeren Zeitraum nicht genutzt haben, laden

Datensicherheit: Bei diesem Gerät handel:

professionelle Zwecke. Für die Unversehrthe

nd Sicherheit der abgespeicherten Dateien w

nicht gehaftet. Speichern Sie wichtige Daten zu

Videoqualität: Bei diesem Gerät handelt e

nicht direkt starkem Licht (wie z. B. starker

Sauberkeit: Verwenden Sie die Kamera nicht i

nierdurch die Kameralinse oder ander

contamination of camera lens or oth

Umgebungen mit hohem Staubgehalt.

Komponenten beschädigt werden können.

Sonnenlicht) aus, da hierdurch die optischen

Sicherheit rechtzeitig auf Ihrem Computer od

sich nicht um ein Speichermedium

es bitte vor dem Gebrauch vollständig auf.

für die Verwendung des Produktes.

einem anderen Datenträger ab.

Hinweis: Diese Abbildung dient nur zu Referenzzwecken

he technology and the structure of the 3 degrees (30 meters underwater) waterproof, But it does not mean that you could use this product as a diving watch. This product can

will no longer offer this product warranty and To be more to play its waterproof capabilities, you need to strictly abide by the following Remark: This picture only for reference

not bear water pressure and keep normal work under the water, It also can not avoid seepage under the deep water, All of the small amount of liquid or debris flying into product and damaged it in the daily lives, You must not use it under the water, You uld to use the product according to the <u>uidance in strict, If you are using the</u> roducts improper and damage by water, We

Microphone knob with sound hole. Microphone

Strict distinction between USB sealing knob.


Please reference to the picture of the knob

dustproof effect, leading to product damage.

waterproof design of this product just to avoid They have the same height. C: USB knob's do not use it as a waterproof knob, Immediately 4.PC camera. height slightly higher than the microphone change the other alternate waterpoof knob. knobs. Please note the difference.

 A: MIC1 is a metal knob with a small hole in the center of it, Please reference to the picture in below. The hole of the knob is used for voice transmission. In good use environment, it is recommended to use this knob to let the sound transmission into the microphone. So the device can record video and sound at the same time.

 B: MIC2 is a metal sealed knob without sound transmission hole. There is a waterproof sealing pad in the center of the knob. In harsh 1.MIC Knob 3.Waterproof environments, it is recommended to use this with sound Mic knob knob, To prevent splashing of liquid and dust into the microphone holes. If you use this knob, hole 2.Sound transmission hole sealing pad



synchronous voice of the video.

instructions, You can not use it interchangeably, You must tighten these knobs when you use indispensable tool for you.

Movable disk.

the external sound will not enter into the A. Introduction

1.MIC Knob 3.Waterproof

hole I 2.Sound transmission hole sealing pad

with sound Mic knob

L. Mikrofonknopf mit Audioöffnung

microphone, So, when you use this microphone | Thanks for purchasing this product. It is equipped knob, The device will not recorded the with various practical functions integrating digital

photography, video recorder and audio recorder C: USB knob is a metal seal knob without hole, function, with fashionable and dainty appearance, B. Product Profile There is a waterproof sealing pad in it, In any stable and outstanding quality, wide and kind of environment, You must tighten the knob | diversified purposes. It will bring you the new and to prevent dust or liquids into the product. I memorable experiences of use and is the

vielseitigen Einsetzbarkeit begeistert sein, sodass

handy and portable, easy use, stability, reliability and rapid response, etc. This machine is applicable for the purposes of reporter interview, wonderful snap shoot, emergency record, living fragment record, recreation record, sports record, aided teaching record, family security monitoring, criminal investigation and evidence-collecting for legal purpose, landscape record during travel, outdoors

The characteristics of this machine include various functions, various purpose, fashionable appearance, outstanding video recording effect,

exploration record, backing memory, etc

Name Description

A: MIC1 and B: MIC2 are microphone knobs, and the Mic2 knob carefully, If it missed, please 3. Quality audio record.

The functions of this machine include: 1 High definition video recording

Note: Check the sealing pads of the USB knob 2. High definition photography.

Datensicherungen usw.

5 Time setting Used to switch over the operating modes. There are blue and red DV indicator

4 Pin USB the data line and power

audio and stop recording

indicator lamps, The lamps

The interface for connecting

including

Used to catch the audio Camera Used to catch image signals. 1. DV Startup and Power-off: It's a multi-functional key with different functions in

different modes and states, a. Press OPERATION KEY (part 4) for seconds and then release it. **b.** The power of product is turned on, the power-off, start to record GREEN lamp will turn on and the product will video, stop recording video enter into the initialization status. c. The GREEN lamp will turn off when the

initialization is completed.

startup is completed. The time duration of

startup initialization depends on the capacity

Used to set the time of the

d. After startup, the device will enter into the default recording function standby status and the RED lamp will turn on. e. Startup is completed. Note: The startup of this machine is similar to that of computer with a startup course, never make any operation during this course till the

of products in different combination modes. a. Press OPERATION KEY (part 4) for Decorative This part only used for Ring decoration, No functional.

the different operating states

seconds and then release it. **b.** The status indicator lamps will turn off to complete power-off.

Note: If the product is working when you turn

files being recorded at present and power off.

a. Press MODE BUTTON shortly in startup

switched over between three functions of video record, sound record and photograph the product is used to record video, take automatically save the files being recorded at minutes and continue to record video. Please once to see the status indicator. present and then switch over to the next | make sure the camera not being blocked with

stop video recording and save the file being off it. The system will automatically save the recorded, the RED light will turn from flicker status to constantly ON status. e. In order to save system power, after the beginning of the video taking for 20 seconds.

record mode by the MODE SWITCH.

c. Press the OPERATION KEY shortly to start

is in standby status of this mode

If need confirm the device status or have a b. The operating modes of products may be new operation, please press the any button If operating mode is switched over when Note: To guarantee the size and safety of pictures or record the system will automatically save the file once every 30

mode after startup or switch over to video | clear images and stable images. Never block | block the microphone sound gate to ensure | OPERATION KEY is pressed and use the usb | function of this unit can only support

b. The RED light will keep on when the device sound recording effect.

from constantly ON status to even and slow mode. d. Press OPERATION KEY shortly again to device is in standby status of this mode. the audio record and the BLUE lamp will turn from constantly ON status to even and slow Note: Please make sure the camera not being

d. Press OPERATION KEY shortly again to the indicator light will automatically be off stop audio recording and save the file being status of this product to switch over the while the device is still in the recording mode. recorded, the BLUE light will turn from flicker status to constantly ON status. e. In order to save system power, after the beginning of the video taking for 20 seconds.

a. It will enter into the default video record images with right direction, natural colors, images with right d

the microphone sound gate to ensure the the sound recording effect.

the video record and the RED lamp will turn

a. Switch over the device to audio record device is in standby status of this mode. b. The BLUE light will keep on when the c. It will take one pictures and the GREEN significance of the RED light. OPERATION KEY is pressed shortly.

> blocked with sufficient illumination, keep the colors, clear images and stable images.

while the device is still in the recording mode. If need confirm the device status or have a new operation, please press the any button sufficient illumination, keep the product body Note: To guarantee the size and safety of third party. The method of entering into please connect one end of data line to the vertical and stable, with over 50cm distance photography files, the system will computer web camera mode is shown as computer before connecting it to the computer. with the objects to be recorded to get the automatically save the file once every 30

the indicator light will automatically be off

a. Switch over the device to photograph mode. I light is on, the device enter the PC Camera b. The GREEN light will keep on when the mode Release the OPERATION KEY please.

the method of usage shown as below Reference to Chapter 9, to understand the a. Turn off the device at first, connect the device to the computer with USB data cable. light will flicker once every time the c. Enter the PC Camera mode, Open MY the movable disk icon will pop up in the COMPUTER, the icon of web cam will appear on the screen to indicate that the web cam b. The directory for saving video file is *Disk\

data cable to connect your product to WINDOWS operating system.

function of product is started up normally. REC\100MEDIA c. To dismantle the device, please click the product body vertical and stable with over Note: Not always that the computer can movable device management icon at the right 50cm distance with the objects to be recorded detect web cam function due to the computer to get the images with right direction, natural configuration or the system differences. If the device and after the computer has confirmed product cannot enter into web cam mode, but

connect the other end of data line to the

b. After the GREEN light is off and the RED.

into the movable disk mode occasionally. I the device and computer. please remove this unit, start up this unit and When the unit is in this mode, you can chat re-connect it to the computer. If you just use with your friends on line with web camera, or the computer web cam function of this hold the net-conference with your co-workers machine on your computer for the first time. configuration, operating system and memory of company; or you can apply the novel and please install the web cam driver attached to capacity, please wait patiently during this interesting purposes like shooting posters, etc. the floppy disk or provided by the distributor; course and never operate the unit, which may via the Windows programs provided by any to prevent this product from being damaged, affect the hardware identification. If the

movable disk cannot be recognized for a long

operating system, motherboard driver, USB

port and connection line can work normally.

This unit may be used as a movable disk, wit

Dieses Gerät lässt sich folgendermaßen als Verbindungskabel.

lower corner to remove this movable memory to disconnect the hardware safety, disconnect

audio files in the format of Year, Month, Date Hour: Minute: Second. The method t set up | minute. second. Y and N at the end serve as

the time, date and water mark is shown as the control character on the video file for connect the computer → open the movable hard disc→ right click at the blank space of root directory→ move the mouse above

month, date hour, minute, second and water mark switch. Please set time as per the following format: Video with time water mark: 2010.01.01

12 01 01 Y Video without time water mark: 2010.01.01

root directory of movable disk.

You can set up the time and date attribute upon recording files and add the time and above-mentioned format is the time value you date water mark at the lower right corner of | want to set up and pay attention to type a

adding the time water mark, Y indicates Yes— Add water mark and N indicates No- Hide water mark, the relative attributes of recorded files cannot be modified by this method. CREATE NEW option of the popup menu→ copied to the root directory, uninstall the select the TEXT DOCUMENT > name this | hardware, start up and complete the time text document as time and pay attention to its

12.01.01 N

spacebar between year, month, date and hour.

Connect the product to the power adaptor or computer to charge it. The RED light will flicker slowly when the battery is being charged and will keep on when the battery is

> Note: This unit is built in with high capacity polymer lithium battery without memory effect which may be charged during use. But for the

first five times of use, please run out the

Through the USB data cable to pr uninterrupted power supply, with the method of usage shown as below. . Turn on the device at first b. Use the USB data cable to connect your

To prevent this product from being

Use the Extended power

damaged, please connect one end of data line to the computer or charger at first, the connect the cable to your device.

Please make sure that the power supply

a. Q: Why the indicator lamp does no

the files you don't need again from the computer.

charging status upon charging every time. be powered on normally.

Note: Never connect other power supply with then the product will automatically power off a nonstandard USB power supply specifications few seconds later? to prevent this device from being burnt. A: When it happens during operation. indicates that the memory space runs out, the

A: Please check if the device power is run the files vou don't need again from the

on my product will flicker rapidly and OPERATION KEY and MODE KEY at the

c. Q: Why the RED, BLUE and GREEN lights on my product will flicker alternatively a

keypad can respond?

supporting me/2000/xp/2003/vista/7, Mac OS OS10.4 (uncertainty, depends on

PC Camera Windows

Charge DC-5V

the computer model)

resolution

professional quality

camera directly to strong light, such as the sur light, to avoid damage to optical devices. Cleaning: Do not use it under environment with high dust density to avoid the

regulations and laws. This product should not be used for any illegal purposes. The user is fully

responsible for its using purpose.

guarantee the effect of the video file to have the

extension of life, it is best used at roon

• Operating temperature: 0-40°C. For the

files. Please back up your important documents

 Battery: If do not use this recording function after long time, please charged it fully before

• File security: This product is not

professional storage device. It does no quarantee the integrity and security of save

on the computer or other storage device timely. Video quality: This product is not

professional video recording device. It Does not

temperature.

Media Attached software of the

playing operating system or Mainstream

software, recommend Kmplayer